

TW-MP2使用說明書

TW-MP2為電腦與三菱PLC(FX系列, A 系列,QnA系列) , 電腦與GP觸控螢幕
提供程式傳輸與監控連線的轉換器

1 產品內容


- USB轉換器
- USB A公對B公型線材(線長1.8公尺)
- 驅動程式光碟片
- TW/FX-422CAB1(線長40公分),FX1S,FX1N,FX2N專用
- TW-2PORT-GP-CAB(線長1,8公尺)GP專用

2 系統需求

- 電腦主機586以上
- USB連接埠
- Pentium 200以上CPU
- 64Mbps以上的RAM
- 支援Windows 98 . 98SE . ME . 2000 . XP


3 安裝 Windows 驅動程式

- 開機・進入Windows作業系統・
- 將TW-MP2連接至(A公對B公型)連接線・插入USB埠・出現下列畫面・




- 將USB驅動程式光碟片放入光碟機
- 選擇從清單或特定位置安裝(進階)(S)
- 請按下一步・

3 安裝 Windows 驅動程式




- 選擇在這些位置中收搜尋最好的驅動程式(S)
- 按瀏覽鍵，找驅動程式TW-MP2的位置
- 請按下一步

3 安裝 Windows 驅動程式



- 選擇FTDI Dual USB A ，按下一步(N)




- 選擇繼續安裝(C)

3 安裝 Windows 驅動程式




- 開始安裝TW-MP2裝驅動程式




- FTDI Dual USB A 安裝成功，請按完成

3 安裝 Windows 驅動程式



- 選擇從清單或特定位置安裝(進階)(S) · 請按下一步



- 選擇在這些位置中收搜尋最好的驅動程式(S)
- 按瀏覽鍵，找到驅動程式TW-MP2的位置後 · 請按下一步

3 安裝 Windows 驅動程式



- 選擇FTDI Dual USB B，按下一步(N)



- 選擇繼續安裝(C)

3 安裝 Windows 驅動程式




- 開始安裝TW-MP2裝驅動程式



- FTDI Dual USB B 安裝成功，請按完成

3 安裝 Windows 驅動程式




- 選擇從清單或特定位置安裝(進階)(S) · 請按下一步




- 選擇繼續安裝(C)

3 安裝 Windows 驅動程式




- 開始安裝TW-MP2裝驅動程式



- USB Serial Port A 安裝成功 · 請按完成

3 安裝 Windows 驅動程式



- 選擇從清單或特定位置安裝(進階)(S) · 請按下一步




- 選擇繼續安裝(C)

3 安裝 Windows 驅動程式



- 開始安裝TW-MP2裝驅動程式



- USB Serial Port B 安裝成功 · 請按完成

4 確認要連接的通訊埠 (COM PORT)



- 在我的電腦 · 按滑鼠右鍵 · 點選內容

4


確認要連接的通訊埠 (COM PORT)



- 點選硬體 · 再按確定


4

確認要連接的通訊埠 (COM PORT)



- 點選裝置管理員，再按確定

4 確認要連接的通訊埠 (COM PORT)



- 確認連接埠 (COM 和 LPT) 的內容
- USB A 的 Serial Port 為 (COM 4)
- USB B 的 Serial Port 為 (COM 5)
- 如果USB A 及 USB B 連接埠的編號，符合操作軟體的規定，下列程序不必操作

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)




- 在USB Serial Port (COM4) · 按滑鼠右鍵




- 選擇 Port Settings · 按確定

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)




- 選擇 Advanced... · 按確定

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)



- 選擇要使用之通訊埠 · 按 O K

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)



- 選擇 Advanced... · 按確定




- 在USB Serial Port (COM5) · 按滑鼠右鍵

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)




- 選擇 Port Settings · 按確定

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)




- 選擇 Advanced... · 按確定

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)



- 選擇要使用之通訊埠 · 按 O K

5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)



- 請按確定



5 修改通訊埠的號碼 (COM PORT)



- 請按執行 · 硬體變更掃描 (A)



- 通訊連接埠更改完成

双象貿易股份有限公司
台北市南京西路61號12樓
TEL : (02)2558-9169
FAX : (02)2559-0983
網址 : www.two-way.com.tw